



JA-112J Bus- Panik- oder Wandtaster

Der Wandtaster JA-112J ist zum Auslösen eines Panikalarms oder zur Steuerung der PG-Ausgänge bestimmt.

o [Declaration of conformity - JA-112J \(PDF 316,05 kB\)](#)



Beschreibung

Er verfügt über zwei Tasten und eine Signal LED, die bei der Aktivierung oder beim Einschalten oder Ausschalten des PG Ausgangs signalisieren kann, dass die Taste gedrückt wurde (leuchtet rot/grün). Er verfügt auch über die wählbare Funktion der verzögerten Aktivierung des Panikalarms (wo die Aktivierung durch erneutes Drücken aufgehoben werden kann). Die Verzögerung des Panikalarms wird durch eine rot blinkende LED angezeigt. Die Taste wird einer Adresse zugeordnet und belegt eine Position im System.

Technische Angaben

Stromversorgung	vom Bus der Zentrale 12 V (9 - 15 V)
Stromverbrauch im Backup Modus (Ruhe)	5 mA
Stromverbrauch für die Wahl des Kabels	5 mA
Abmessungen, Gewicht	80 x 80 x 29 mm, 60 g
Umgebung nach EN 50131-1	II. Innenbereiche allgemein
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Einstufung nach EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50134-2	Stufe 2
Konform mit Normen	EN 50130-4, EN 55022