

Superior StreetSiren Plus Fibra

Sirène filaire avec une liste étendue de certificats de conformité. Pour une utilisation extérieure et intérieure.

Technologie de communication Fibra

Technologie propriétaire de communication sans fil pour transmettre les commandes d'alarmes et les événements.

Caractéristiques clés :

- Communication bidirectionnelle.
- Anti-sabotage avancé.
- Notifications instantanées.
- Commande et configuration à distance dans les applications Ajax.

Connexion câblée

Câble à 4 fils

Connexion

à n'importe quel endroit de la ligne Fibra

Le dispositif peut être installé derrière une centrale, détecteur, clavier ou sirène.

Longueur de la ligne Fibra

jusqu'à 2 000 m

jusqu'à 6 550 ft

Lors de l'utilisation d'un câble à paire torsadée U/UTP cat.5.

Communication chiffrée

Toutes les données stockées et transmises sont protégées par un chiffrement par bloc avec une clé dynamique.

Type d'alarme

acoustique et lumineuse

Un haut-parleur et un cadre LED

Type de dispositif d'avertissement

type Z

Externe.

Type de sortie acoustique

tonalité

Volume d'alarme

de 85 à 107 dB à une distance de 1 m 3,3 ft

Ajusté par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application

Durée de l'alarme

de 3 sec à 3 min

Ajusté par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application

Son de l'alarme

3 types

Conforme à la NFA2P, Conforme à la VdS et Régulier.

Indication LED

2 types

L'utilisateur peut choisir entre les fonctions de **Rétroéclairage partiel** et de **Rétroéclairage plein format**. Le **Rétroéclairage plein format** ne fonctionne que lorsque la sirène a suffisamment de batterie.

Fréquence sonore de la sirène

- 1 400–1 600 Hz en mode **Conforme à la NFA2P**
- 1 400–1 800 Hz en mode **Conforme à la VdS**
- 1 400–1 600 Hz en mode **Régulier**

Indication des événements

- Alarmes.
- Temporisation à l'armement / au désarmement.
- Mode de sécurité.
- Changement de mode de sécurité.
- Indication après alarme.

Carillon d'entrée

La sirène émet un son spécial pour avertir que les détecteurs d'ouverture ont été déclenchés, lorsque le système est désarmé.

	<p>La sirène est conçue pour un usage intérieur et extérieur. La hauteur d'installation recommandée est de 2,5 m 8,2 ft et plus.</p>
ge	<p>Alarme du bouton anti-sabotage Notifications sur les tentatives d'ouverture du boîtier de la sirène, de détachement de la sirène de la surface ou de retrait de la sirène du panneau de montage.</p> <p>Protection contre l'usurpation des données authentification de dispositif</p> <p>Détection de l'échec de communication après 36 s La durée de détection dépend des paramètres Jeweller/Fibra.</p>
	<p>Alimentation de la ligne Fibra 8-30 V₌₌, jusqu'à 1,2 Ω La sirène est alimentée par le panneau de contrôle.</p> <p>Tension opérationnelle de la sirène 8-27 V₌₌ La sirène est alimentée par le panneau de contrôle.</p> <p>Tension nominale opérationnelle de la sirène 24 V₌₌</p> <p>Consommation électrique maximale de la sirène à la tension nominale 50 mA</p> <p>Consommation électrique de la sirène au repos à la tension nominale 2,9 mA</p> <p>Consommation de courant de pointe de la sirène à la tension nominale 217 µA Lorsque la sirène retentit au niveau de volume Fort.</p> <p>Consommation électrique moyenne de la sirène à la tension nominale 217 µA Lorsque la sirène retentit au niveau de volume par défaut. Quel que soit le mode d'armement.</p> <p>Batterie Batterie rechargeable LTO 2,4 V₌₌ Préinstallé.</p> <p>Capacité de la batterie 3 000 mAh Le système avertit lorsque la sirène a 20 % de sa capacité nominale.</p> <p>Classe de protection contre l'électrocution Classe III</p>

	<p>Dimensions 210 × 210 × 71 mm 8,28" × 8,28" × 2,78"</p> <p>Poids du dispositif blanc 1 059 g 37,36 oz</p> <p>Poids du dispositif noir 1 038 g 36,61 oz</p> <p>Température de fonctionnement de -25°C a +60°C de -13°F a 140°F</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 95 % sans condensation</p> <p>Indice de protection IP54, IK08</p>
	<p>Noir</p> <p>Blanc</p>
	<p>Superior StreetSiren Plus Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>
	<p>24 mois</p>