

EN54 Indicator Jeweller

Indicateur d'alarme incendie
déporté adressable sans fil



Des alertes cruciales pour gagner du temps et sauver des vies

EN54 Indicator Jeweller signale les incendies via un cadre LED intégré, garantissant une visibilité et une alerte immédiates sur site. Il assure la signalisation des événements d'incendie, à l'intérieur comme à l'extérieur, même lorsque le détecteur n'est pas visible ou qu'une personne n'a pas accès à l'application. En cas d'alarme, le cadre émet un flash rouge intense visible jusqu'à 6 m. Facile à installer, le dispositif se monte au mur ou au plafond sans démontage du boîtier.



Installation sans problème et maintenance minimale

- Ajout à une centrale d'alarme incendie en scannant le QR code : pas d'outils ou de programmation nécessaires
- Test et configuration dans les applications Ajax
- Champ dédié pour spécifier l'emplacement exact du dispositif
- Panneau de montage SmartBracket pour une installation facile sans démontage du boîtier
- Rotation du dispositif jusqu'à 55° sur le SmartBracket pour un placement optimal
- Verrouillage optionnel sur le SmartBracket pour limiter les tentatives de retrait du dispositif
- Batteries préinstallées pour une utilisation immédiate dès la sortie de l'emballage




Communication radio intégrée via le protocole Jeweller

- Jusqu'à 1 700 m de portée de communication par radio avec la centrale d'alarme incendie en champ ouvert
- Option permettant de connecter le dispositif à un prolongateur de portée (vendu séparément)
- Activation du dispositif dans les 3 secondes après une alarme incendie
- Technologie radio intelligente : réglage automatique de la puissance, saut de fréquence et détection de la perte de connexion



Autonomie efficace pour les années à venir

- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Notifications de batterie faible dans les applications Ajax
- Remplacement de la batterie sans outil et sans démontage du boîtier

<p>Compatibilité avec la centrale d'alarme incendie et les prolongateurs de portée</p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p>ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=RI.54.J</p>	<p>Notification d'alarme</p> <p>Type d'indication clair</p> <p>Cadre LED</p> <p>Mode d'indication bistable impulsion continue</p> <p>Réglage par un PRO ou par un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Synchronisation des alarmes Activation instantanée synchronisée avec l'alarme du détecteur d'incendie</p>	<p>Communication avec la centrale d'alarme incendie ou le prolongateur de portée</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz</p> <p>Dépend de la région de vente</p> <p>Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale jusqu'à 20 mW</p> <p>Portée de communication jusqu'à 1 700 m Dans un espace ouvert</p>
<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de -10°C à +50°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 80 %</p> <p>Indice d'inflammabilité UL 94 V-0</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur noir, blanc</p> <p>Dimensions 89,5 × 89,5 × 32,7 mm</p> <p>Poids 186 g</p> <p>Indice de protection IP54</p>	
<p>Alimentation</p> <p>Batterie 2 × batterie CR123A (préinstallées)</p> <p>Autonomie de la batterie jusqu'à 5 ans</p>	<p>Kit complet</p> <p>EN54 Indicator Jeweller 2 × batterie CR123A (préinstallée) Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/support/devices/en54-indicator-jeweller/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems