



JA-111M-AN Bus- Mini Magnetkontakt - Anthrazit

Das Gerät erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Die Kommunikation mit der Zentrale verläuft über BUS. Der Melder verfügt über den Sabotageschutz des Gehäuses, der bei Öffnung des Gehäuses aktiviert wird.

○ [Declaration of conformity - JA-111M-AN \(PDF 670,31 kB\)](#)

Beschreibung

Der Melder wird aktiviert, wenn der Magnet vom Sensor weg bewegt wird. Das Gerät besetzt eine einzelne Position im Alarmsystem.

Technische Angaben

Stromversorgung

aus der Sammelleiste der Zentrale 12 V (9 ...15 V)

Stromverbrauch im Backup Modus (Ruhe)

5 mA

Stromverbrauch für die Wahl der Kabel

5 mA

Abmessungen

27 x 55 x 16 mm (Detektor), 16 x 55 x 16 mm (Magnet)

Klassifizierung

Stufe 2

gemäß

EN 50131-1, EN 50131-2-6

Umfeld gemäß

EN 50131-1 II. Innenbereiche allgemein

Umfang der Arbeitstemperaturen

-10 °C bis +40 °C

Erfüllt weiter

EN 50130-4, EN 55022