



## JA-182J Télécommande sans fil

La télécommande JA-182J est destinée à l'armement / au désarmement à distance du système, l'activation des alarmes de panique et la commande d'autres équipements.

o [Declaration of conformity - JA-182J \(PDF 313,86 kB\)](#)



## Description

Le porte-clés dispose d'une fonction pratique intégrée « verrou pour enfants », qui empêche une activation indésirable de l'émission d'une alarme. Si la fonction est activée, il est nécessaire d'appuyer sur la touche 2x après l'activation dans un intervalle de 1 seconde. Un appui double permet d'activer l'alarme de panique.

## Caractéristiques

<b>Alimentation :</b>	batterie au lithium CR2032 (3 V, 220 mAh)
<b>Durée de vie typique de la batterie :</b>	environ 2 ans
<b>Fréquence de fonctionnement :</b>	868 MHz
<b>Portée de communication :</b>	environ 30 m (dans un espace ouvert)
<b>Environnement according to EN 50131-1</b>	II. general indoor
<b>Dimensions :</b>	62 × 28 × 13 mm
<b>Conforme aux normes :</b>	ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1