



## JA-186P Détecteur double zone sans fil PIR

Le détecteur est destiné à la détection du mouvement des personnes à l'intérieur des bâtiments. La détection en double zone offre une haute protection contre les fausses alertes occasionnées par exemple par le mouvement d'un animal domestique.

o [Declaration of conformity - JA-186P \(PDF 316,24 kB\)](#)

### Description

Le détecteur alimenté par la batterie communique via le procès-verbal radio Jablotron. La hauteur d'installation standard est de 120 cm au-dessus du sol. Le détecteur dispose de deux zones de détection, chacune couvrant un angle de 120° avec une longueur de prise de 12 m. Le détecteur est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

### Caractéristiques

<b>Alimentation :</b>	1× batterie au lithium AA 3,6 V
<b>Durée de vie typique de la batterie :</b>	environ 3 ans
<b>Fréquence de fonctionnement :</b>	868 MHz
<b>Portée de communication :</b>	environ 300 m (dans un espace ouvert)
<b>Angle de détection/longueur de prise :</b>	120°/12 m (avec une cellule de base)
<b>Dimensions :</b>	60 × 180 × 55 mm
<b>Conforme aux normes :</b>	EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
<b>Environnement conforme à EN 50131-1 :</b>	II, intérieur général