

## EN54 Internal Battery (24h/72h)

Batterie Li-ion rechargeable à installer dans EN54 Fire Hub Jeweller ou EN54 Fire ReX Jeweller



### Une alimentation de secours fiable pour une sécurité incendie conforme

Des batteries internes rechargeables conçues pour EN54 Fire Hub Jeweller et EN54 Fire ReX Jeweller assurent le fonctionnement autonome du système en cas de coupure de courant. Les batteries garantissent le fonctionnement ininterrompu des systèmes de protection incendie Ajax dans les situations critiques, conformément à la norme EN 54-4.



### Versions de la batterie

#### EN54 Internal Battery (24h)

Batterie Li-ion rechargeable (7,4 V/5 Ah) à installer dans EN54 Fire Hub Jeweller ou EN54 Fire ReX Jeweller

#### EN54 Internal Battery (72h)

Batterie Li-ion rechargeable (7,4 V/10 Ah) à installer dans EN54 Fire Hub Jeweller ou EN54 Fire ReX Jeweller

Nom	Type	Tension	Capacité	Durée de vie de la batterie selon EN 54-4
EN54 Internal Battery (24h)	Batterie Li-ion rechargeable	7,4 V	5 Ah	24 h
EN54 Internal Battery (72h)	Batterie Li-ion rechargeable	7,4 V	10 Ah	72 h



### Sans entretien et sûre à manipuler

- Prête à fonctionner
- Installée facilement et rapidement dans EN54 Fire Hub Jeweller ou EN54 Fire ReX Jeweller
- Remplacée sans effort à l'aide d'un outil dédié

<p><b>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</b></p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p><a href="https://ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=IB.5424.Y%2CIB.5472.Y">ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=IB.5424.Y%2CIB.5472.Y</a></p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p>EN54 Internal Battery (24h)</p> <p><b>Dimensions</b> 166 × 87 × 23 mm</p> <p><b>Poids</b> 270 g</p>		<p>EN54 Internal Battery (72h)</p> <p><b>Dimensions</b> 166 × 87 × 23 mm</p> <p><b>Poids</b> 443 g</p>	
<p><b>Couleur</b></p> <p>noir blanc</p>	<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Courant de charge maximum</b> 3,2 mA</p> <p><b>Tension de la batterie en fin de vie</b> 6 V<sup>==</sup></p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de -10°C à +40°C</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 75 % sans condensation</p> <p><b>Indice de protection</b> IP20</p>		<p><b>Kit complet</b></p> <p>Batterie interne</p>



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/en54-internal-battery/](https://ajax.systems/support/devices/en54-internal-battery/)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)