


Ajax Superior HomeSiren G3 Jeweller

Kabellose Sirene mit erweitertem Sabotageschutz und einem LED-Anschluss



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installieren und verwalten.




Ein Gerät, mehrere Aufgaben

- Ein akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen und um Aufmerksamkeit zu erregen
- Anzeige des Sicherheitszustands zur Benachrichtigung der Benutzer über das Scharf-/Unscharfschalten des Systems
- LED- und Tonanzeige für Ein-/Ausgangsverzögerungen
- Die Türglockenfunktion informiert die Benutzer über das Auslösen der Öffnungsmelder, wenn das System unscharf geschaltet ist.
- Die LED-Anzeige nach Alarmauslösung informiert Benutzer und vorbeifahrende Patrouillen über alle Alarne im System



Einstellbare Warnmeldungen

- Einstellbare¹ Alarmlautstärke: von 85 dB bis 105 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 s bis 3 min
- Gruppenmodus: Die Sirene reagiert nur auf Ereignisse und Änderungen des Sicherheitsmodus in ihrer zugewiesenen Gruppe
- Möglichkeit, eine zusätzliche externe LED-Anzeige anzuschließen, die der Anzeige der eingebauten LED folgen wird



Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

- Bis zu 3500 m (11 450 ft) Funkverbindung² im offenen Raum (TBC)
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevertäuschung




Systemüberwachung

- Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand und Statusanzeige in Ajax Apps
- Automatische Geräteselbstdiagnose mit Generierung des Zustandsberichts
- Benachrichtigungen im Falle von Störungen



Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm, um Benutzer und ein Überwachungsunternehmen zu benachrichtigen, wenn der Sabotagekontakt betätigt wird
- Befestigungsschraube zur Befestigung der Sirene am SmartBracket
- Erkennung von Jamming
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen
- Erkennung von Verbindungsabbrüchen



Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- SmartBracket-Montageplatte für Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Fernsteuerung und -konfiguration über mobile und Desktop-Apps
- Montagesatz mit allen erforderlichen Befestigungselementen
- Bis zu 2,5 Jahre Laufzeit mit verbesserten, vorinstallierten Akkus

Einhaltung von Normen	Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker	Warnmeldungen	Funktionen
EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017			
Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern	Kommunikationstechnologie Superior Jeweller		
Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:	Frequenzbänder 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Jedes Gerät unterstützt diese vier Bänder Kommunikationsreichweite ² (TBC) bis zu 3500 m bis zu 11 450 ft Im offenen Raum	Alarme Akustisch Ein-/Ausgangsverzögerung Akustisch Sicherheitsmodus Akustisch, LED Sicherheitsstatus LED Türglocke-Funktion Akustisch Anzeige nach Alarmauslösung LED	Alarmlautstärke von 85 dB bis 105 dB in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) von der Sirene entfernt Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps Alarmsdauer von 3 s bis 3 min Frequenz des Sirenentons 1400–1600 Hz
 ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=HS.G3.J			
Stromversorgung	Installation	Gehäuse	Komplettset
Akkus 2 × CR123A (vorinstalliert)	Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F	Farbe weiß, schwarz	Ajax Superior HomeSiren G3 Jeweller 2 × CR123A-Akkus (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung
Akkulaufzeit bis zu 2,5 Jahre	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %	Abmessungen 75 × 76 × 27 mm 2,95" × 2,99" × 1,06" Gewicht des schwarzen Geräts 92 g 3,25 oz. Gewicht des weißen Geräts 94 g 3,32 oz. Schutzart IP50	

¹ Gemessen in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) von der Sirene entfernt.

² Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-g3-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems