


Ajax Superior HomeSiren G3 Jeweller

Sirène sans fil avec protection anti-sabotage de pointe et un connecteur LED




Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.




Un dispositif, plusieurs missions

- Une alarme audible pour dissuader les intrus et attirer l'attention
- L'indication de l'état de sécurité pour informer les utilisateurs que le système est armé/désarmé
- Les indications LED et sonores de temporisation à l'armement / au désarmement
- La fonction Carillon d'entrée pour alerter les utilisateurs que les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme pour informer les utilisateurs et les patrouilles qui passent de toutes les alarmes dans le système



Alarmes réglables

- Volume de l'alarme réglable¹ : de 85 dB à 105 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 s à 3 min
- Mode groupe : la sirène ne réagit qu'aux alarmes et aux changements de mode de sécurité dans son groupe assigné
- Capacité de connecter un indicateur LED externe supplémentaire qui suivra tous les événements de l'indicateur LED intégré



Technologie de communication Superior Jeweller

- Jusqu'à 3 500 m (11 450 ft) de communication radio² en champ ouvert (TBC)
- Chiffrement des données amélioré
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données



Supervision du système

- Notifications de batterie faible et affichage de l'état dans les applications Ajax
- Autodiagnostic automatique du dispositif avec génération d'un rapport d'état
- Notifications en cas de dysfonctionnements



Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage pour informer les utilisateurs et un centre de télésurveillance si le bouton anti-sabotage est déclenché
- Vis de fixation pour sécuriser la sirène sur le SmartBracket
- Détection de brouillage
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio
- Détection de la perte de connexion



Facilité d'installation et de mise en œuvre

- Ajout au système via un QR code
- Panneau de montage SmartBracket pour une installation sans démontage du boîtier
- Contrôle et configuration à distance dans des applications mobiles et de bureau Ajax
- Kit d'installation avec toutes les fixations nécessaires
- Jusqu'à 2,5 ans de fonctionnement avec des batteries préinstallées améliorées

Conformité aux normes	Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée	Alertes	Caractéristiques
EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017			
Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée			
Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :	Technologie de communication Superior Jeweller Bandes de fréquences 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Chaque dispositif prend en charge ces quatre bandes Portée de communication ² (TBC) jusqu'à 3 500 m jusqu'à 11 450 ft Dans un espace ouvert	Temporisation à l'armement / au désarmement Audible Mode de sécurité Audible, LED Mode de sécurité LED Carillon d'entrée Audible Indication après-alarme LED	Volume de l'alarme de 85 à 105 dB à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec des droits d'administration dans l'application Ajax Durée de l'alarme de 3 s à 3 min Fréquence sonore de la sirène 1 400/1 600 Hz
 ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=HS.G3.J			
Alimentation	Installation	Boîtier	Kit complet
Batteries 2 × CR123A (préinstallées)	Température de fonctionnement de -10°C à +40°C de 14°F à 104°F	Couleur blanc, noir	Ajax Superior HomeSiren G3 Jeweller
Autonomie de la batterie jusqu'à 2,5 ans	Humidité admissible jusqu'à 75 %	Dimensions 75 × 76 × 27 mm 2,95" × 2,99" × 1,06"	2 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide
		Poids du dispositif noir 92 g 3,25 oz Poids du dispositif blanc 94 g 3,32 oz Indice de protection IP50	

¹ Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène.

² La portée de communication dépend du modèle de centrale.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-g3-jeweller/

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems