

# FireProtect

Drahtloser Brandmelder mit Temperatursensor, der die Sicherheit im Raum 24 Stunden am Tag überwacht und sofort auf Rauch und starke Temperatursprünge aufmerksam macht.

- Authentifizierung, um Fälschung zu verhindern
- Signalstörungserkennung und Verschlüsselung der Kommunikationskanäle
- Manipulationsalarm

Er registriert Rauch und starke Temperatursprünge im Raum	Er kann unabhängig vom Ajax Hub betrieben werden und meldet Bedrohungen mithilfe einer eingebauten Sirene	Das Gerät testet die Rauchkammer selbständig und informiert den Benutzer umgehend, wenn Abstaubbedarf besteht
---	---	---

## Funktionsprinzip

Das Gerät erkennt Rauch über eine Kamera mit Lichtschranke. Wenn kein Rauch abgegeben wird, registriert der zusätzliche Melder den Temperaturanstieg im Raum.

## Eigenschaften

Das Gerät kann unabhängig vom Hub betrieben werden und über eine eingebaute Sirene einen Feueralarm auslösen. Mehrere Melder zeigen gleichzeitig einen Alarm an.

## Installation und Einrichtung

Sofort einsatzbereit: Die Batterie ist bereits installiert, daher muss der Melder nicht auseinandergenommen werden. Mit einem Klick kann er in der mobilen Anwendung mit dem Hub verbunden werden. Er kann in wenigen Minuten an der SmartBracket Halterung angebracht werden.

## Technische Daten

Einstufung	Funkkanal-Rauchmelder mit Temperatursensor und integrierter Sirene
Art des Melders	Kabellos
Installationsmethode	In Innenräumen
Kompatibilität	Das Gerät funktioniert unabhängig oder mit <a href="#">Hub</a> , <a href="#">Hub Plus</a> , <a href="#">ReX</a> , <a href="#">ocBridge Plus</a> , <a href="#">uartBridge</a>
Sensorelement	Lichtschranken und Temperatursensoren

Aktivierungsschwelle	+54°C bis +65°C
Art der Benachrichtigung	Ton/Licht
Lautstärke der eingebauten Sirene	85 dB
Délai de réception du signal d'alarme	0.15 Sek
Fehlalarmfilter	+
Miteinander vernetzte Alarme	+
Netzteil	Batterie: Zwei CR2-Batterien Stromversorgungsspannung: 3 V Batterielaufzeit – bis zu 4 Jahre  Notfallbatterie: CR2032
Zusätzlicher Temperatursensor	Verfügbar
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 80 %
Sabotageschutz	Schutz vor Sabotage Signalstörungserkennung Manipulationssicher
Ferneinstellung und -tests	+
Maße	132x132x31 mm
Gewicht	220 g
Zertifizierung	EN 14604
Garantie	Austausch und Reparatur innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum. Batterien fallen nicht unter die Garantie.
Komplett-Set	Brandmelder FireProtect Montageplatte SmartBracket 2 x CR2-Batterien (vorinstalliert) 1 x CR2032-Notfallbatterie (vorinstalliert) Installations-Set Bedienungsanleitung