

KeyPad

Die kabellose Touch-Tastatur wird zur Scharfschaltung/Unscharfschaltung des Ajax Sicherheitssystems verwendet. Sie wird in einem Raum in der Nähe der Eingangstür angebracht, um einen schnellen Zugang zur Tastatur zu ermöglichen.

- Authentifizierung, um Fälschung zu verhindern
- Signalstörungserkennung und Verschlüsselung der Kommunikationskanäle
- Manipulationsalarm

Das Gerät kann durch Drücken einer Taste in den vollständigen Sicherheitsmodus geschaltet werden	Wenn ein Einbrecher versucht, den Code einzugeben, kann ein verstecktes Alarmsignal an die Überwachungszentrale gesendet werden	Die Tastatur wird automatisch gesperrt, wenn zu oft ein falscher Code eingegeben wird
--	---	---

Funktionsprinzip

Das Gerät führt Sicherheitsmodi aus, wenn ein digitaler Code über die Tastatur eingegeben wird. Die Anzeige informiert über den aktuellen Sicherheitsstatus, Probleme mit Meldern oder einen Ausfall der Kommunikation mit dem Hub.

Eigenschaften

Alarmtaste ist verfügbar. Sie meldet jeden Versuch, das Passwort zu erraten und sperrt das Gerät automatisch, wenn die zulässige Anzahl von Eingaben überschritten wird.

Installation und Einrichtung

Sofort einsatzbereit: Die Batterie ist bereits installiert, daher muss das Tastenfeld nicht auseinandergenommen werden. Mit einem Klick kann er in der mobilen Anwendung mit dem Hub verbunden werden. Er kann in wenigen Minuten an der SmartBracket Halterung angebracht werden.

Technische Daten

Einstufung	Funkkanal-Tastenfeld
Art des Tastenfelds	Drahtlos, Touch-Tastatur
Installationsmethode	In Innenräumen
Kompatibilität	Funktioniert nur mit Hub , Hub Plus und ReX
Anzahl an Tasten	15

Bedrohungscode	Ja
Schutz vor Passwortangriffen	Ja
Schutz vor Erraten des Passworts	Ja
Anzeige für Scharfschaltung/Unscharfschaltung	Ja
Netzteil	Batterie: AAA-Batterien Stromversorgungsspannung: 3 V (Batterien sind paarweise installiert) Batterielaufzeit – bis zu 2 Jahre
Jeweller Funktechnik	Reichweite für die Kommunikation mit der Zentraleinheit – bis zu 1700 m in offenen Umgebungen Wechselseitige Kommunikation zwischen Geräten Betriebsfrequenzen – 868,0–868,6 MHz Selbsteinstellende HF-Ausgangsleistung – bis zu 20 mW Blockverschlüsselung basierend auf dem AES-Algorithmus Abtastperiode der Tastatur – 12–300 Sek. Mehr über Jeweller erfahren >
Temperatursensor	Verfügbar
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis +40°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 75%
Sabotageschutz	Schutz vor Sabotage Signalstörungserkennung Manipulationssicher
Ferneinstellung und -tests	+
Maße	150x103x14 mm
Gewicht	197 g
Zertifizierung	Klasse 2 (CE)
Garantie	Austausch und Reparatur innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum. Batterien fallen nicht unter die Garantie.
Komplett-Set	Touch-Tastatur KeyPad Montageplatte SmartBracket 4 AAA-Batterien (vorinstalliert) Installations-Set Bedienungsanleitung