



ManualCallPoint (Red) Jeweller

Déclencheur manuel d'alarme incendie adressable et réinitialisable sans fil, avec scénarios programmables. Version rouge.

EN
54-11EN
54-25


Repenser la sécurité incendie fondamentale

Les déclencheurs manuels Ajax sauvent des vies en cas d'urgence en déclenchant instantanément une alarme incendie et des scénarios d'automatisation. Une simple pression active les sirènes d'intrusion, les dispositifs d'alarme visuelle (DAV) et les avertisseurs sonores du système, informant ainsi les occupants qu'il faut évacuer. Pour faciliter l'évacuation, les scénarios peuvent couper l'électricité, déverrouiller les sorties et allumer l'éclairage d'urgence. Toutes les informations, quel bouton, quand, où, sont immédiatement transmises aux applications et au logiciel de télésurveillance pour une intervention rapide. Après l'urgence, le ManualCallPoint Jeweller est réarmé à l'aide d'une clé spéciale, incluse dans le kit complet.




Matériel impeccable

- Jusqu'à 7 ans d'autonomie sur batterie
- Mécanisme de bouton simplifié pour réduire le risque de défaillance
- Couvercle frontal transparent pour éviter tout déclenchement accidentel de l'alarme
- Indication LED de l'état d'alarme
- Alarme du bouton anti-sabotage




Communicateur radio intégré

- Jusqu'à 1 700 m (5 500 ft) de portée de communication entre le dispositif et la centrale d'alarme incendie ou le prolongateur de portée
- La transmission de l'alarme à la centrale d'alarme incendie dans un délai de 3 s
- Réglage automatique de la puissance dans les communicateurs radio pour l'efficacité énergétique
- Saut de fréquence pour éviter les interférences et l'interception des signaux
- Détection d'une coupure de connexion en seulement 36 s



Fonctionnalités supplémentaires

- Activation des scénarios d'automatisation
- Vérification visuelle de l'alarme par les détecteurs MotionCam ou les caméras Ajax
- Activation des sirènes d'alarme intérieures/extérieures



Installation et configuration rapides

- Panneau de montage SmartBracket pour l'installation du dispositif sans nécessité de désassembler le boîtier
- Ajout à la centrale d'alarme incendie en scannant le code QR : pas d'outils ou de programmation nécessaires
- Paramètres et tests via des applications Ajax gratuites, sur place ou à distance
- Pour une meilleure navigation en cas d'urgence, les applications Ajax proposent un champ dédié pour renseigner l'emplacement exact de chaque dispositif
- Un outil clé spécial pour réinitialiser le bouton, inclus dans le kit complet

Conformité EN 54-11 EN 54-25	Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MCP.R.J	Communication avec la centrale Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente Portée de communication Jeweller jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 500 ft Dans un espace ouvert	Alimentation Batterie 2 × CR123A Préinstallé Durée de vie de la batterie jusqu'à 7 ans
Installation Température de fonctionnement de −0°C à +50°C de 32°F à 122°F Humidité admissible jusqu'à 80 %	Boîtier Couleur rouge Dimensions 102 × 104 × 39 mm 4,02" × 4,09" × 1,53" Poids 214 g 7,55 oz	Kit complet ManualCallPoint (Red) Jeweller Panneau de montage SmartBracket 2 × batterie CR123A (préinstallées) Clé en plastique Couvercle frontal transparent Kit d'installation Guide de démarrage rapide	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/manualcallpoint-red-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems