

# MotionProtect Plus

Détecteur de mouvement sans fil avec capteur à micro-ondes qui avertit le propriétaire des premiers signes d'intrusion à la maison ou au bureau. Conçu pour les pièces avec climatiseurs, cheminées ou un éclairage scintillant, éblouissant et un reflet sont probables.

- Protection contre la fraude
- Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication
- Alarme anti sabotage

|   |   |   |
|---|---|---|
| Le capteur micro-ondes supplémentaire filtre les éventuelles interférences du climatiseur et du mouvement du rideau | L'appareil fonctionne jusqu'à 5 ans sans remplacement des piles | Ignore les animaux domestiques pesant jusqu'à 20 kg et mesurant jusqu'à 50 cm de haut |
|---|---|---|

## Principe de fonctionnement

Détecte la présence humaine par différence de température avec le rayonnement thermique de fond. Le capteur à micro-ondes empêche les fausses alarmes causées par des interférences complexes.

## Fonctions

Conçu pour fonctionner dans les pièces avec cheminées et climatiseurs. Détecte et ignore les courants d'air, les mouvements des rideaux et des stores, les éclairages scintillants, éblouissants et les reflets.

## Installation et mise en service

Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte. La batterie est déjà installée à l'intérieur, il n'est donc pas nécessaire de démonter le détecteur. Il peut être monté en quelques minutes à l'aide du support SmartBracket.

## Spécifications techniques

|                        |   |
|------------------------|---|
| Classification         | Détecteur de sécurité à canal radio combiné électro-optique   |
| Type de détecteur      | Sans fil  |
| Méthode d'installation | Intérieur   |
| Compatibilité          | Fonctionne avec <a href="#">Hub</a> , <a href="#">Hub Plus</a> , <a href="#">ReX</a> , <a href="#">ocBridge Plus</a> , <a href="#">uartBridge</a> |
| Élément capteur        | Capteur IRP, capteur micro-ondes (24 GHz)   |

|  |   |
|--|---|
| Délai de réception du signal d'alarme  | 0.15 s  |
| Distance de détection de mouvement     | Jusqu'à 12 m  |
| Angles de détection                    | Horizontal — 88.5°<br>Vertical — 80°  |
| Sensibilité                            | Réglable, 3 niveaux   |
| Hauteur d'installation recommandée     | 2.4 m   |
| Immunité aux animaux                   | Poids – jusqu'à 20 kg<br>Hauteur – jusqu'à 50 cm  |
| Alimentation                           | Batterie: batterie CR123A<br>Tension d'alimentation : 3 V<br>Autonomie de la pile – jusqu'à 5 ans   |
| Capteur de température                 | Disponible  |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à +40°C   |
| Humidité admissible                    | Jusqu'à 75%   |
| Anti-sabotage                          | Protection anti-sabotage<br>Détection de brouillage<br>Inviolable   |
| Réglage et test à distance             | +   |
| Dimensions                             | 110x65x50 mm  |
| Poids                                  | 96 g  |
| Certification                          | Grade 2, CE   |
| Garantie                               | Remplacement et réparation dans les 24 mois suivant la date de vente. Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie.                        |
| Kit complet                            | Détecteur de mouvement MotionProtect Plus<br>Panneau de montage SmartBracket<br>Batterie CR123A (préinstallée)<br>Kit de montage<br>Mode d'emploi |