



JA-185P Funk- Passiv Infrarot Bewegungsmelder

Der JA-185P ist ein kleiner Funk PIR- Melder, der zur Überwachung von kleinen Räumen oder Fahrzeuginnenräumen geeignet ist. Er kann an der Wand oder an der Decke angebracht werden.

○ [Declaration of conformity - JA-185P \(PDF 316,09 kB\)](#)

Beschreibung

Er nutzt eine digitale Signalverarbeitung zur Vermeidung von Fehlalarmen. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position.

Technische Angaben

Stromversorgung

Lithiumbatterie Typ LS(T)14500 (3,6 V/2,4 Ah AA)
Bitte beachten Sie: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Typische Lebensdauer der Batterie

ca. 3 Jahre (Ruhezeit des Sensors 5 Minuten)

Kommunikationsband

868,1 MHz, Jablotron Protokoll

Kommunikationsreichweite

ca. 100 m (direktes Sichtfeld)

Detektionswinkel/Detektionslänge

360 °/5 m

Umfeld gemäß EN 50131-1

II. Innenbereiche allgemein

Umfang der Arbeitstemperaturen

-10 °C bis +40 °C

Abmessungen, Gewicht

88 x 46 x 27 mm, 60 g

Klassifizierung gemäß

EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 Stufe 2

Erfüllt weiter

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Betriebsbedingungen

ERC REC 70-03