



## JA-192E Bediensegment für Zugangsmodule

Das JA-192E ist ein Bediensegment für die Zugangsmodule JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E und JA-154E.



### Beschreibung

Es ermöglicht dem Benutzer eine einfache Bedienung der Funktionen der Alarmanlage:

- Allgemeines Segment
- Bedienung der Sicherungsbereiche (SCHARF, TEILWEISE SCHARF, NICHT SCHARF)
- Bedienung der PG-Ausgänge (PG EIN und PG AUS)
- Notrufe (Panik, Notruf usw.)
- Zustandsanzeige

### Technische Angaben

**Stromversorgung**

über das Zugangsmodul (9 ... 14 V)

**Standby-Verbrauch**

10 mA

**Abmessungen**

102 x 15 x 33 mm

**Gewicht**

20 g

**Klassifizierung**

Stufe 2

**Umgebung gemäß EN 50131-1**

II., innen

**Betriebstemperaturbereich**

-10 °C bis +40 °C

**Erfüllt weiter**

EN 50130-4, EN 55022